

1760DGT/2

Digitale automotive multimeter, draagbaar, met een 2-kanaals oscilloscoop en golfvorm generator

CE

SET BEVAT:

- Multimeter pennen
- 2 BNC krokodillen klemmen voor oscilloscoop
- Sonde voor oscilloscoop (1X and 10X)
- Batterij lader
- Nylon opbergtas

TECHNISCHE DATA

Scherm: 2.8" kleur TFT
Resolutie: 320 x 240 pixels
Voeding: 100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Batterij: 2 x 2600 mAh

MULTIMETER SPECIFICATIES

Testen: spanning, stroom, weerstand, capaciteit, diodes en aan-uit
Max. spanning: 600V AC-DC
Max. stroom: 10A AC-DC
Max. weerstand: 40MOHM
Max. capaciteit: 100uF

OSCILLOSCOOP SPECIFICATIES

Horizontaal
Bandbreedte: 40 MHz
Bemonsteringsfrequentiebereik: 250MSa / s (enkel kanaal) - 125MSa / s (dubbel kanaal)
SEC / DIV-bereik: 5ns / div ÷ 500s / div 1,2,5-reeks
Verticaal
VOLTS / DIV-bereik: 10mV / div ÷ 10V / divat BNC-ingang
Selecteerbaar analoog, bandbreedtelimiet, typisch: 20 MHz
Lage frequentierespons (-3db): ≤10Hz een BNC
DC-versterkingsnauwkeurigheid: ± 3% voor normale of gemiddelde acquisitiemodus, 10V / div ÷ 10 mV / div
In gang zetten
Type: Edge
Modus: Auto, Normaal, Single
Helling: Rising, Falling, Rising & Falling
Bron: CH1, CH2
Invoer
Koppeling: DC, AC of GND



017600008	art. 1760DGT/2